


37244 XLEDIM A60 B22 12W-CW

Źródło światła LED



Kanlux XLEDIM A60 B22 to duża moc świetlna zamknięta w tradycyjnym kształcie żarówki. Dodatkowo Kanlux XLEDIM A60 to dekoracyjny filament, który świetnie będzie wyglądał w odkrytych lampach. Żarówki Kanlux XLEDIM A60 o mocy 12W dają światło odpowiadające tradycyjnym żarówkom 100W (1520lm) i współpracują ze ściemniaczami. Źródła oznaczone symbolem B22 wyposażone są w trzonek B22.

DANE OGÓLNE:

Kolor: transparentny

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Wysokość [mm]: 108

Średnica [mm]: 60

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 12

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1521

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1521

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 55

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 127

Kształt: standardowa

Klasa efektywności energetycznej: E

37244 XLEDIM A60 B22 12W-CW

Źródło światła LED

